



适用于EOS4 A、EOS2 A、Admiral AD、Admiral AX BK和Vision V安全光幕的接口模块。包括自检固态安全输出。

- 强制导向触点安全继电器
- 启动/重启联锁
- 为额外的外部接触器监控提供EDM反馈输入

认证

- 2006/42/EC: “机械指令”
- 2014/30/EU: “电磁兼容性指令”
- 2014/35/EU: “低电压指令”
- IEC 61496-1:2012 “机械安全性 – 电敏防护设备 – 一般要求和测试”
- EN 61496-2:2013 “机械安全性 – 电敏防护设备 – 针对使用有源光电保护装置 (AOPD) 的设备的特殊要求”
- IEC 62061:2005 “机械安全性 – 安全相关的电气、电子和可编程电子控制系统的功能安全”
- ISO 13849-1:2006 “机械安全性 – 控制系统部件的安全相关部件 – 第 1 部分: 一般设计准则”
- EN 50178:1997 “用于电力安装的电子设备”
- EN 55022:2010 “信息技术设备 – 无线电干扰特性 – 范围及测量方法”
- UL (C+US) 认证标志, 适用于美国和加拿大
- 韩国的S认证标志相当于欧洲的CE认证标志

4级安全光幕接口

技术特点

安全继电器输出	2常开 - 2 A 250 VAC
状态输出	PNP – 100 mA (24 VDC下)
响应时间 (ms)	≤ 20
启动/重启指令 (符合IEC 61496-1标准)	手动或自动启动/重启可选, 选择操作在接线板上进行
状态显示功能	输入/输出状态和诊断信息LED
电源 (VDC)	24 ± 20%
电气连接	接线板
工作环境温度 (°C)	0 ... +55
防护等级	外壳为IP20 接线板为IP2X
紧固方法	DIN导轨紧固, 符合EN 50022-35标准
尺寸规格 (高 x 宽 x 深, 单位mm)	99 x 22.5 x 114

订购信息

AD SR1安全接口内附多语言使用手册和CE符合性声明。

订购代码: 1330900

